

COMPACT EN VEELZIJDIG

De Scanreco MINI is een compacte en veelzijdige zender die gemakkelijk naar de wensen van de gebruiker kan worden aangepast .

De Scanreco MINI kan worden voorzien van 6 lineaire of 3 bi-axel joysticks en verschillende schakelaars en/of drukknoppen.

De MINI beschikt over 'Automatic frequency management' dit voorkomt onderbrekingen veroorzaakt door andere radiografische systemen. De zender en ontvanger communiceren met een unieke code, dit garandeert dat geen enkel andere zender of dergelijk product onbedoeld de machine kan activeren.

Met een Cat.3 PLd nood-stopknop voldoet de Scanreco MINI aan de minimale veiligheidseisen binnen Europa.

Voor extra gebruiksgemak is de Scanreco MINI uit te breiden met LED feedback, een monochroom of een 4,3" kleurendisplay.



SPECIFICATIES

- * 1-6 Lineaire joysticks of 1-3 bi-axel joysticks
- * Diverse schakelaars, drukknoppen
- * Feedback optineel door middel van;
 - LED
 - Monochroom display
 - 4,3" kleuren display
- * 12/24 VDC
- * Automatic frequency management

TECHNISCHE DATA

Afmetingen (LxBxH)	290x160x190
Gewicht	1.4 - 2.2 kg
Beschermings graad	IP 65
Batterij	Ni-Mh 7.2V
Werk temperatuur	-20°C - + 70°C
Stop functie	PLd. Cat. 3 (ISO 13849-1)
Frequenties	433 - 434 of 902 - 928 MHz (overige frequenties op aanvraag)
Bereik	circa 100 meter (open veld)
Kabelbediening	10 meter



MINI



Inclusief compleet systeem



NEK/SCHOUDER DRAAGRIEM



BATTERIJLADER
TYPE 434



2 X
7.2V NI-MH BATTERIJ
NO. 592

Joystick / drukknop / schakelaar



LINEAIRE JOYSTICK



BI-AXEL JOYSTICK
X-Y-Z




DRUKNOP



SCHAKELAAR

Optioneel



FEEDBACK KLEUREN DISPLAY 4.3"



SCHOUDER DRAAGRIEM



HEUPRIEM

