

M880 H

AC/DC Ontvanger



De M880 H ONTVANGER kan uitstekend gekoppeld worden met zenders met een groot aantal verschillende functies.



Remotecontrolparts



M880 H

AC/DC Ontvanger



Technische Data		
	M880 H AC	M880 H DC
Voedings voltage	24Vac (50-60Hz), 68VA, max 2.8A 45÷240Vac (50-60Hz), 45VA, max 1,1A @45Vac	11÷30Vdc, max 4A @11Vdc, 44W
Veiligheids functies	tot 6 safety-enable relais, 2 Stop relais	tot 6 safety-enable relais, 2 Stop relais
Max. aantal ON/OFF functies	73 relais of MOSFETS	73 relais of MOSFETS
Max. aantal analoge functies	32	32
Service functies	Start, Hoorn, Tijd-relais	Start, Hoorn, Tijd-relais
	ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture	ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture
2 STOP relais	(exclusief ARES2 C) (exclusief WAVE 2C)	(exclusief ARES2 C) (exclusief WAVE 2C)
Ingang	CAN, Serial	CAN, Serial
		0÷20mA, 4÷20mA, 0Vdc - (Vdc-3) met Vccmax=28Vdc, 0 ÷ ±10Vdc
Proportionele functies	N.V.T.	PWM 0÷1,4A (F=40÷150Hz; F=200÷600Hz; F=600÷1000Hz), 25%-50%-75% Vcc
Communicatie protocol	CAN (ID 11-29 bit) CAN Open (ID 11-29 bit) RS232/RS485	CAN (ID 11-29 bit) CAN Open (ID 11-29 bit) RS232/RS485
Werk temperatuur	-25°C ÷ +70°C	-25°C ÷ +70°C
Opslag temperatuur	-40°C ÷ +85°C	-40°C ÷ +85°C
Afmeting (L x H x B)	205 x 130 x 280 mm	205 x 130 x 280 mm
Beschermings graad	IP66	IP66

