

POCKET



COMPACT EN FUNCTIONEEL

De SCANRECO POCKET heeft een ergonomisch design voor een perfecte grip en bediening van alle drukknoppen zonder de zender te verschuiven in de handpalm.

De SCANRECO POCKET is beschikbaar met 3, 4, 6 of 8 drukknoppen. De drukknoppen kunnen naar wens gepersonaliseerd, blanco of met standaard symbolen geleverd worden.

De diverse configuraties op de drukknoppen (momentary, latching of interlocking) maken de SCANRECO POCKET veelzijdig en flexibel voor bijna alle situaties.

Elke drukknop kan op alle uitgangen op de ontvanger toegewezen worden of op meerdere uitgangen tegelijk. De shift functie verdubbelt de functionaliteit van elke drukknop op de SCANRECO POCKET.

De vijf feedback LED's op de SCANRECO POCKET zijn naar wens programmeerbaar.

De SCANRECO POCKET beschikt over 'Automatic frequency management' dit voorkomt onderbrekingen veroorzaakt door andere radiografische systemen.

De zender en ontvanger communiceren via het SCANRECO protocol met een unieke code. SCANRECO garandeert dat geen enkele andere SCANRECO zender of soortgelijk product onbedoeld de machine kan activeren.



Remotecontrolparts



SPECIFICATIES

- * 3, 4, 6 of 8 enkeltraps drukknoppen
- * Compact en ergonomisch
- * 5 LED's voor feedback
- * Dubbele functie op de drukknoppen
- * Automatic frequency management
- * SCANRECO protocol

TECHNISCHE DATA

Afmetingen (BxHxD)	67 x 115 x 38 mm
Gewicht	160 gram (incl. batterijen)
Beschermings graad	IP 67
Batterij	3x AAA batterijen
Batterijduur:	Meerdere maanden (afhankelijk van gebruik)
Werk temperatuur	-25°C - + 70°C
Stop functie	PLd. Cat. 3 (ISO 13849-1)
Frequenties	2.4 GHz
Bereik	Circa 100 meter (open veld)



POCKET scanreco



Verkrijgbaar met 3, 4, 6 of 8 drukknoppen.

Remotecontrolparts



Beschermingsgraad IP67



Compact en lichtgewicht

