

MAXI



ONTWORPEN VOOR MAXIMALE PRESTATIES

De MAXI is de meest geavanceerde en veelzijdige zender van Scanreco. De MAXI kan door zijn veelzijdigheid gemakkelijk naar de wensen van de gebruiker worden aangepast.

De Scanreco MAXI kan worden voorzien van 8 lineaire of 4 bi-axel joysticks en verschillende schakelaars en/of drukknoppen.

De MAXI beschikt over 'Automatic frequency management' dit voorkomt onderbrekingen veroorzaakt door andere radiografische systemen. De zender en ontvanger communiceren met een unieke code, dit garandeert dat geen enkel andere zender of dergelijk product onbedoeld de machine kan activeren.

Met een Cat.3 PLd nood-stopknop voldoet de Scanreco MAXI aan de minimale veiligheidseisen binnen Europa.

Voor extra gebruiksgemak is de Scanreco MAXI uit te breiden met LED feedback, een monochroom of een 4,3" kleurendisplay.



Remotecontrolparts



SPECIFICATIES

- * 1-8 Lineaire joysticks of 1-4 bi-axel joysticks
- * Diverse schakelaars, drukknoppen
- * Feedback optueel door middel van;
 - LED
 - Monochroom display
 - 4,3" kleuren display
- * 12/24 VDC
- * Automatic frequency management

TECHNISCHE DATA

Afmetingen (LxBxH)	350x160x190
Gewicht	1.9 - 2.6 kg
Beschermings graad	IP 65
Batterij	Ni-Mh 7.2V
Werk temperatuur	-20°C - + 70°C
Stop functie	PLd. Cat. 3 (ISO 13849-1)
Frequenties	433 - 434 of 902 - 928 MHz (overige frequenties op aanvraag)
Bereik	circa 100 meter (open veld)
Kabelbediening	10 meter



MAXI



Inclusief compleet systeem



NEK/SCHOUDER DRAAGRIEM



BATTERIJLADER
TYPE 434



2 X
7.2V NI-MH BATTERIJ

Joystick / drukknop / schakelaar



LINEAIRE JOYSTICK



BI-AXEL JOYSTICK




DRUKNOP



SCHAKELAAR

Optioneel



FEEDBACK KLEUREN DISPLAY 4.3"



SCHOUDER DRAAGRIEM



HEUPRIEM

Remotecontrolparts

